

AGREGATY PRĄDOWÓRCZE

KONDENSATOR

japońskie maszyny
ariespower

EC 5000

Agregat prądotwórczy Honda model EC5000 to najmocniejszy jednofazowy generator przeznaczony do zasilania odbiorników niewymagających dodatkowej stabilizacji napięcia. Moc maksymalna równa 5 kW umożliwia zasilanie szerokiej gamy elektronarzędzi, prostych odbiorników mocy elektrycznej. W agregacie zastosowano m.in.: v-amortyzatory - chroniące układ silnika i prądnicy przed zeraniem w czasie transportu, czy użytkowania w trudnych warunkach. Komfort codziennej eksploatacji gwarantują trzy gniazda 230V : dwa 16 A i jedno 32 A. Dodatkowa osłona tłumika, przeciążeniowy wyłącznik termiczny prądnicy to elementy, które zwiększą bezpieczeństwo codziennej eksploatacji. W opcji dostępne są: licznik motogodzin, zestaw transportowy oraz uchwyt transportowy.

Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi agregatu.

Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!



Prądnica

| | |
|----------------------------|------------------|
| Moc maksymalna [kVA] | 5,0 |
| Moc znamionowa [kVA] | 4,5 |
| Prąd znamionowy [A] | 19,5 |
| Stabilizacja napięcia | kondensator |
| Stopień ochrony | IP23 |
| Napięcie [V] | 230 |
| Ilość gniazd | 2 x 12A, 1 x 32A |
| Gniazdo pr.stalego DC[A/V] | brak |

Silnik

| | |
|-------------------------|------------|
| Model silnika | GX390 |
| Moc max silnika [kW/kM] | 8,2 / 11,0 |
| Rozruch | ręczny |
| Zbiornik paliwa [l] | 6,2 |
| Zużycie paliwa [l/h] | 2,7 |
| Czas pracy | 2h50 |

Wymiary

| | |
|-----------------|------|
| Długość [mm] | 800 |
| Szerokość [mm] | 550 |
| Wysokość [mm] | 540 |
| Masa sucha [kg] | 75,0 |

Głośność

| | |
|-----------|----|
| LWA[dBA] | 97 |
| LPA*dB(A) | 87 |

Akcesoria

Licznik motogodzin

Zestaw transportowy, uchwyt transportowy

Zużyte paliwa podawane przy obciążeniu znamionowym.
Moc silnika podawana wg normy SA/EU1349.
Zgodnie z Dyrektywą 2006/42/EC (poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy)
Zamieszczona fotografia służy wyłącznie prezentacji modelu.

HONDA
POWER EQUIPMENT

Aries Power Equipment Sp. z o.o. Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment
ul. Wrocławawska 25, 01-493 Warszawa tel. 22 861 43 01, fax. 22 861 43 02
e-mail: info@mojahonda.pl; www.mojahonda.pl